


Aplique pared LED Otava con sensor movimiento 12 - 16 - 20W



Referencia	200205084	200205085
Material principal	PC	PC
Ángulo apertura (°)	140	140
Voltaje (V) (Máximo)	230.0000 V	230.0000 V
Uso	Exterior	Exterior
On/Off	5000.0	5000.0
Voltaje (V) (Mínimo)	230.0000 V	230.0000 V
Flujo luminoso (Lm) con difusor/luminaria	2100.0000 lm	2100.0000 lm
Más info	Interruptor para activar/desactivar el sensor 12W/15W/20W Tonalidad de la luz seleccionable 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K	Interruptor para activar/desactivar el sensor 12W/15W/20W Tonalidad de la luz seleccionable 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K
Tipo embalaje	Caja	Caja
Radio detección (máx) (M)	9.0 m	9.0 m
Temperatura funcionamiento mínima (°C)	-20.0000	-20.0000
Sensor (tipo)	PIR	PIR
Potencia (W) con difusor/luminaria	20.0000 W	20.0000 W
Potencia (W) sin difusor/fuente de luz	20.0000 W	20.0000 W
Eficiencia energética	F	F
Temperatura funcionamiento máxima (°C)	40.0000	40.0000
Luz ambiental	<3-2000LUX	<3-2000LUX
Flujo luminoso (Lm) sin difusor/fuente de luz	2300.0000 lm	2300.0000 lm
CRI	85.0000	85.0000



Aplique pared LED Otava con sensor movimiento 12 - 16 - 20W



Referencia	200205084	200205085
Tiempo regulable	10sec±3sec to 5min±1min	10sec±3sec to 5min±1min
IP	65	65
Hz	50/60	50/60
Color principal	Blanco	Gris antracita